

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO
5 TERMINALES PARA 3, 4, Y 5 SERVICIOS.

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales ó comerciales con alimentación aérea ó subterránea y espacio para interruptores principales, 220/127 volts, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Bases para watthorímetro con 5 terminales, 3, 4 y 5 servicios 100 amp., alimentación aérea/subterránea.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 2/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Espacio para interruptor en cada servicio de 1 ó 2 polos 1" tipo QO.
- Tapa portacandado en el interruptor de cada servicio.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4" a 1 1/2" a 1 1/2" en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw. por cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.



- NOTA: La cantidad de servicios son fijos, no puede aumentarse la cantidad de servicios.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-53-100	40.00	92.00	12.00
BMI-54-100	40.00	115.00	12.00
BMI-55-100	40.00	139.00	12.00

BASES DE MEDICIÓN
ACOMETIDA AÉREA - SUBTERRÁNEA 100 AMPERES

BMI-55-100

BMI-54-100

BMI-53-100



3 SERVICIOS



4 SERVICIOS



5 SERVICIOS